

XINDAK PC-200

Przetwornik zasilania

PC-200 jest wysokiej klasy przetwornikiem zasilania, którego głównym zadaniem jest przetworzenie i regeneracja zasilania dostarczanego z sieci elektrycznej do postaci częstego zasilania zmiennego 50Hz. Proces ten usuwa nieprawidłowości i zniekształcenia sinusoidalnej fali prądu, eliminuje interferencje oraz reguluje napięcie w celu uzyskania wysokiej czystości prądu zmiennego.

PC-200 wyposażony jest w cyfrowe mierniki napięcia pokazujące napięcie wejściowe oraz wyjściowe. Wskaźnik LED na przedniej ściance pokazuje poziom obciążenia przetwornika, w prosty sposób informujący użytkownika o stanie pracy urządzenia. Dodatkowo przetwornik oferuje dwa gniazda wyjść bezpośrednich i trzy wyjścia przetwarzane, oferujących zasilanie dla różnorodnego sprzętu. PC-200 oferuje kompletną ochronę przed przepięciami, przetądowaniem lub wysoką temperaturą.



Parametry Techniczne

Częstotliwość wyjściowa	50 Hz \pm 0.1
Napięcie wejściowe	180V - 250V
Moc wyjściowa	200W
Napięcia wyjściowe	220V/230V/240V
Gniazda wejściowe	Schuko
Ilość gniazd	2 bezpośrednie, 3 gniazda filtrowane
Wymiary (W x S x G) w cm	34 x 16 x 37
Waga	14 kg

CENA DETALICZNA BRUTTO 4900zł

POLPAK POLAND Sp. z o.o.

Ul. Powstańców Śląskich 106d lokal 203
01-466 Warszawa

NIP 525-15-58-506, REGON 012292542, NUMER REJESTROWY GIOŚ: E0001241WZBW
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy KRS nr. 0000066055
Kapitał zakładowy 100 000 PLN wpłacony w całości

Adres do korespondencji: Biuro Handlowe/ Salon: Al. Jerozolimskie 333A, 05-816 Reguły k/ Warszawy
tel. +48 (22) 353-14-14 fax. + 48 (22) 353-94-94
e-mail: Biuro@polpak.com.pl